



EUROTECH T2 HD

Free-to-Air-Receiver im Mini-Format zum Empfang von frei empfangbaren Programmen über DVB-T/DVB-T2 HD

Farbe	EAN	Art.-Nr.
silber	4019588149229	0001/4922

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-T2-HD-Tuner zum Empfang von unverschlüsselten TV-Programmen via Antenne in HD-Qualität

EPG, Kindersicherung, Videotext

Unterstützt die Videostandards H.265/HEVC und H.264

Mediaplayer für diverse Video-, Audio- und Bildformate

LED-Display

Sehr kompaktes und leichtes Gehäuse

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

IEC (in): Ja

DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Single Tuner

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: DVB-T2/HEVC (H.265), DVB-T

VIDEOKODIERUNG

Videokompression: MPEG-2 MP@HL/ML, MPEG-4/AVC, HEVC/H.265

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 51 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Übertragungsmodus: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Bitrate: max. 50,34

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: max. 0,07 A

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, RMVB, RM, VOB, DAT, AVI

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 5 V / 2 A

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: 0,1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7 W

LIEFERUMFANG

EUROTECH T2 HD, externes Netzteil (5V), Fernbedienung mit Batterien, Bedienungsanleitung

Testurteile EUROTECH T2 HD

