DIGITRADIO 300 C

DAB+/UKW-Radio mit Equalizer, Bassreflextube und Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588249905	anthrazit	0000/4992	2,35 kg	2,1 kg	25 x 13,5 x 13 cm	30,5 x 18 x 22 cm
4019588200142	weiß	0001/4992	2,35 kg	2,1 kg	25 x 13,5 x 13 cm	30,5 x 18 x 22 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
- TFT-Farbdisplay (2,8")
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Sleeptimer
- Equalizer
- Bassreflextube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Mono-Lautsprecher: Ja
- Systemleistung: 5 W (RMS)
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

DISPLAY

- Größe: 2,8 Zoll
- Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel
- Slide-Show / catSLS: Ja
- Dimmbar: Ja
- Typ: TFT-Farbdisplay

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,91 W

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 300 C, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 300 C

Testsieger / gut (87,5%)
SATVISION (06/2017)