



DIGITRADIO 300 C

DAB+/UKW-Radio mit Equalizer, Bassreflextube und Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588249905	anthrazit	0000/4992	2,35 kg	2,1 kg	25 x 13,5 x 13 cm	30,5 x 18 x 22 cm
4019588200142	weiß	0001/4992	2,35 kg	2,1 kg	25 x 13,5 x 13 cm	30,5 x 18 x 22 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

TFT-Farbdisplay (2,8")

Sleeptimer

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Equalizer

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Zwei Radiowecktimer möglich

Bassreflextube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 5 W (RMS)

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

DISPLAY

Größe: 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Slide-Show / catSLS: Ja

Dimmbar: Ja

Typ: TFT-Farbdisplay

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,91 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 300 C, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 300 C



Testsieger / gut (87,5%)

SATVISION (06/2017)