



DIGITRADIO FLEX

DAB+/UKW-Steckdosenradio mit Akku

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588144996	0001/4994	380 g	280 g	10 x 10 x 4,6 cm	18 x 12 x 5,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

14-Segment-Display

Eingebaute, wiederaufladbare Batterie für bis zu 6 Stunden Wiedergabe

Integrierter Lautsprecher

Inkl. abnehmbarem Stecker zum Anschluss an eine 230-Volt-Steckdose

Bluetooth 3.0-Audiostreaming (Empfang)

Freisprecheinrichtung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Systemleistung: 1,5 W (RMS)

Antenne: Wurfantenne

ANSCHLÜSSE

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 3

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

HFP (drahtlose Telefonie): Ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): Ja

DISPLAY

Typ: 14-Segment-Display

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3: Ja

SONSTIGE FEATURES

Deutsch: Ja

STROMVERSORGUNG

Akkutyp: 1.000

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,27 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO FLEX, Bedienungsanleitung