



## DIGITRADIO 300 BR Heimat Edition

DAB+/UKW-Radio mit Farbdisplay und BR-Heimat-Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588990036	Weiß	0001/4993	2,35 kg	2,1 kg	25 x 13,5 x 13 cm	30,5 x 18 x 22 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

TFT-Farbdisplay (2,8")

Zwei Radiowecktimer möglich

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Direktwahltaste für BR Heimat via DAB+

Sleeptimer-Funktion

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Equalizer-Funktion

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 5 W RMS

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

### DIREKTWAHLTASTE

BR Heimat: Ja

#### DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 68 x 27,5 Pixel

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Polnisch, Italienisch, Niederländisch,  
Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch,  
Türkisch, Portugiesisch

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,96 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 300 BR HEIMAT EDITION, Bedienungsanleitung