

DIGITRADIO 215 SWR4 Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und SWR4-Direktwahltaste

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588000056	0000/4995	686 g	434 g	20,5 x 11,5 x 4,5 cm	25,75 x 15 x 7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (6 für DAB+ und 6 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei einstellbare Weckzeiten
- TFT-Farbdisplay (2,8")
- Direktwahltaste für den regionalen SWR4-Sender über DAB+
- Sechs frei belegbare Direktwahltasten
- Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- System: 1 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 6
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 6

DIREKTWAHLTASTE

- SWR4: Ja

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 4 x AA

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 215 SWR4 EDITION, Netzteil, Bedienungsanleitung