



DIGITRADIO 215 SWR4 Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und SWR4-Direktwahltaste

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588000056	0000/4995	686 g	434 g	20,5 x 11,5 x 4,5 cm	25,75 x 15 x 7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Das Radio zum Lieblingssender: Das handliche DAB+ Radio im Senderstil verfügt über eine praktische Direktwahltaste auf der Vorderseite des Gerätes
- Flexibler Begleiter: Der optionale Batteriebetrieb machen das kompakte Radio zum optimalen Begleiter in den Garten oder Park mit Freunden
- Bestens informiert: Dank des 2,8 Zoll Farbdisplay mit Slide-Shows für das gezielte Abrufen von Informationen zum laufenden Programm
- Immer pünktlich: Praktische Radioweckfunktionen mit Snooze- und Sleeptimer machen das kleine Radio zum kleinen Alleskönner

SONSTIGES

abmasse_portabel: Ja

abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT	DIREKTWAHLTASTE	DISPLAY	
Wecktimer: Ja	SWR4: Ja	Typ: TFT-Farbdisplay	
Sleeptimer: Ja		Größe: 2,8 Zoll	
Snooze-Funktion: Ja		Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel	
Programmspeicher Favoriten UKW: 6		Dimmbar: Ja	
Programmspeicher Favoriten DAB+: 6		Slide-Show / catSLS: Ja	
SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch	Batteriebetrieb: Ja	Leistungsaufnahme	DIGITRADIO 215 SWR4 EDITION, Netzteil, Bedienungsanleitung
	Batterietyp: 4 x AA	Standbybetrieb: 0,89 W	
	Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W	
	Frequenz: 50 Hz		
	Netzteil: DC 6 V / 500 mA		
	Netzteilart: Extern		