



## DIGIPAL T2 DVR

DVB-T2-HD-Receiver mit Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049321	0000/4932	anthrazit	936 g	254 g	18,2 x 4 x 12,6 cm	30,5 x 7,4 x 17,5 cm
4019588149328	0001/4932	silber	936 g	254 g	18,2 x 4 x 12,6 cm	30,5 x 7,4 x 17,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von DVB-T/T2 HD mit H.265/HEVC und H.264
- DVRReady zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger
- ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung
- Programminformationsdienst SIEHFERN INFO
- Betreibbar über 12-V-Stromnetz
- LED (7-Segment-Anzeige)
- Internetradiofunktion

BILD
SD: Ja
HD: Ja
1080p: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
576i: Ja

AUDIO
Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
USB: 1 (USB 2.0)
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
IEC (in): Ja

## BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1.000

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Autostandby: Ja

Teletext: Ja

Fernbedienung: Ja

Für Camping geeignet: Ja

Sleeptimer: Ja

## DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

## DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß

## EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto: Ja

## AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: DVB-T2 mit HEVC /H.265 und H.264, DVB-T

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISI-Mode: Ja

AUTOINSTALL: Ja

## TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Übertragungsmodus: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: max. 0,03 A

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: H.264, MPEG-2, H.265

Video-Formate: MOV, MP4, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/1,5A

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4,5 W

## LIEFERUMFANG

DIGIPAL T2 DVR, Fernbedienung TechniControl (inkl. Batterien), Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung