



## DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Schlagerparadies

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588349841	Weiβ/Pink	0003/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm
4019588449848	Weiβ	0004/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Direktwahltaste für Schlagerparadies via DAB+
- Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)
- LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige
- Uhr- und Datumsanzeige
- Radiowecktimer/Schlummerfunktion
- Sleeptimer
- Bassreflex-Holzgehäuse

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 10 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

**BEDIENUNG/KOMFORT**

Uhr: Ja  
Wecktimer: Ja  
Sleeptimer: Ja  
Snooze-Funktion: Ja  
Fernbedienung: Ja  
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10  
Programmspeicher Favoriten UKW: 10

**DIREKTWÄHLTASTE**

Schlagerparadies: Ja

**DISPLAY**

Typ: LCD  
Größe: 2,8 Zoll  
Dimmbar: Ja

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Netzteil: DC 12 V / 1000 mA  
Netzteilart: Extern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme  
Standbybetrieb: 0,22 W  
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

**LIEFERUMFANG**

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition, Fernbedienung, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Bedienungsanleitung