



DIGITRADIO 140

Hi-Fi-Komponente für den Empfang von DAB+, mit Streamingfunktionen und CD-Player

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049833	schwarz	0000/4983	3,6 kg	2,75 kg	43,5 x 7,5 x 29 cm	50 x 34 x 13 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
Spotify-Anbindung für Nutzer mit Premium Account	TFT-Farbdisplay (3,2")	Audiostreaming (UPnP, Bluetooth)
Steuerung per TechniSat Connect-App	CD-Player mit MP3-Wiedergabe	USB-Ladefunktion / Wiedergabe
Integrierte WLAN-Konnektivität		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
 Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
 UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
 Internetradio: Ja
 Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

USB: 1
 Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
 Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
 Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
 Audio-Eingang analog (RCA): Ja
 Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
 Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
 Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Multilingual: Ja
 Uhr: Ja
 Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
 Wecktimer: Ja
 Sleeptimer: Ja
 Fernbedienung: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4,2
 AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja
 A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Größe: 3,2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

RadioVIS: Ja

Dimmbar: Ja

Typ: TFT-Farbdisplay (3.2")

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

CD Player mit MP3: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

STREAMING

Spotify: Ja

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Audiostreaming (UPnP): Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 2,06 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,90 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 140, Wurfantenne, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 140



Testsieger / gut (91,6%)

SATVISION (11/2018)