



DIGIPAL DAB+

DVB-T2 HD/DAB+ Receiver mit Internet- und Aufnahmefunktionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588149359	0001/4935	silber	990 g	320 g	21 x 4 x 13 cm	28,8 x 7,4 x 16,3 cm
4019588049352	0000/4935	anthrazit	920 g	320 g	20,9 x 4,2 x 13,2 cm	28,8 x 7,4 x 16,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) oder DVB-T
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Programminformationsdienst "SIEHFERN INFO"
- ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung
- DAB+ Modul für den Empfang von Digitalradio

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 ... 240 MHz

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576i: Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 2 (USB 2.0)

SIM-Kartenleser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

IEC (in): Ja

SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Client: Ja

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

Autostandby: Ja

Für Camping geeignet: Ja

Fernbedienung: Ja

EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	INTERNETFUNKTIONEN	AUFNAHMEFUNKTIONEN
Irddeto: Ja	HbbTV/Red Button: Ja	DVR Speichermedium: via USB
		TimeShift: Ja
		DVR - Funktion: Ja
TUNER	TECHNISAT CONNECT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Tuner-Typ: Singel-Tuner	SFI: Ja	ISI-Mode: Ja
Antenne (DVB-T2): DVB-T2/HEVC (H.265)		TECHNIMATIC: Ja
Antenne (DVB-T): 1		TECHNIFAMILY: Ja
Empfang von: HD-TV (H.265, H.264), SD-TV (MPEG-2), DAB+		AUTOINSTALL: Ja
DAB+ Digitalradio: 1		SFI: Ja
TUNER - ANTENNE	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz	Video-Codecs: VC-1, MPEG-2, H.265	OSD-Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch
Demodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	TS: Ja	Programmspeicher Gesamt: 5.000
Spannungsversorgung: 5 V	Bild-Formate: PNG, JPEG	
Stromversorgung: 0,03 A	Audio-Formate: AAC, MP3	
STREAMING	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
UPnP Client: Ja	Nennspannung: 230 V	Energiewerte LED: < 0,5 W
UPnP Renderer: Ja	Netzteil: extern 12 V	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 5,8 W
	Frequenz: 50 Hz	
		LIEFERUMFANG
		DIGIPAL DAB+, Fernbedienung TECHNICONROL (inkl. Batterien), Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Testurteile DIGIPAL DAB+



Testnote: sehr gut
DIGITAL FERNSEHEN
6/2017