



## DIGIPAL T2 HD ex+

DVB-T2 HD Receiver mit TechniSat Mehrwertdiensten zum Empfang von digitalen TV-Programmen über Antenne in HD-Qualität

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588104303	anthrazit	0010/4930	790 g	240 g	18,2 x 4 x 12,6 cm	30,5 x 7,4 x 17,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) oder DVB-T
- ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung
- Programminformationsdienst SIEHFERN INFO
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz
- LED-Display
- Internetradiofunktion

### BILD

SD: Ja  
HD: Ja  
1080p: Ja  
1080i: Ja  
720p: Ja  
576p: Ja  
576i: Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1  
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)  
USB: 1 (USB 2.0)  
Smartcard-Leser: Ja  
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja  
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja  
IEC (in): Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja  
Für Camping geeignet: Ja

### EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto: Ja

### TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner  
Antenne (DVB-T): 1  
Empfang von: HDTV (H.265, H.264), SD (MPEG-2)

**TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE**

AUTOINSTALL: Ja

**TUNER - ANTENNE**

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Übertragungsmodus: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: max. 0,03 A

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

Video-Codecs: H.264, MPEG-2, H.265

AAC: Ja

**SONSTIGE FEATURES**OSD-Sprachen: Französisch,  
Englisch, Deutsch**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12 V / 1,5 A

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Energiewerte LED: &lt; 0,3 W

**LIEFERUMFANG**DIGIPALT2 HDex+, Fernbedienung  
TechniControl inkl. Batterien,  
Netzteil, HDMI-Kabel,  
Bedienungsanleitung