



TECHNIRADIO 1 NRW Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit Direktwahltasten für 1Live, WDR 2, WDR 4 und WDR 5 via DAB+

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049987	Schwarz	0000/4998	520 g	312 g	18 x 9,5 x 4,2 cm	21 x 17,8 x 5,2 cm
4019588249981	Blau	0002/4998	520 g	312 g	18 x 9,5 x 4,2 cm	21 x 17,8 x 5,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Direktwahltasten für 1Live, WDR 2, WDR 4, WDR 5 via DAB+

Eingebauter (LiPo) Akku für bis zu 10 Stunden Laufzeit

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DIREKTWAHLTASTE

WDR 5: Ja

1Live: Ja

WDR 2: Ja

WDR 4: Ja

DISPLAY

Typ: LCD

Auflösung (Linien x Zeilen): 53 x 15 Pixel

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Polnisch, Italienisch, Niederländisch,
Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch,
Finnisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,04 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 1 NRW-Edition, Netzteil, Bedienungsanleitung