

DIGITRADIO UP 1

DAB+/UKW-Unterputzradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039001	schwarz (RAL 9011)	0000/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588239005	silber (RAL 9023)	0002/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588139008	weiß (RAL 9010)	0001/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)
- LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Dot-Matrixanzeige
- Antenne und Schaltnetzteil integriert
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Weck- und Sleeptimer
- Einstellbarer Equalizer
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Integrierter Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: Intern

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 2 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja
- Equalizer: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
Programmspeicher Favoriten UKW: 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 2.1 + EDR
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY
Typ: LCD
Größe: 1,7 Zoll
Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W max.

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO UP 1, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO UP 1



Testurteil: sehr gut (92,0%)
SATVISION 10/2019