



DIGITRADIO UP 1

DAB+/UKW-Unterputzradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039001	schwarz (RAL 9011)	0000/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588239005	silber (RAL 9023)	0002/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588139008	weiß (RAL 9010)	0001/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Antenne und Schaltnetzteil integriert

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Weck- und Sleeptimer

Einstellbarer Equalizer

Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich

Integrierter Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: Intern

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 1,7 Zoll

Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W max.

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO UP 1, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO UP 1



Testurteil: sehr gut (92,0%)

SATVISION 10/2019