



DIGITRADIO UP 1

DAB+/UKW-Unterputzradio

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz (RAL 9011)	4019588039001	0000/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
silber (RAL 9023)	4019588239005	0002/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
weiß (RAL 9010)	4019588139008	0001/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Platzsparendes Digitalradio: Das Unterputz-Radio ist für die Unterbringung in jeder Doppelunterputzdose geeignet. Die Installation kann sowohl vertikal, als auch horizontal durchgeführt werden
- Anzeige/Bedienung: Das 1,7 Zoll LCD-Display spielt Sendernamen aus und verfügt über eine Dimmfunktion. Zudem lassen sich jeweils 10 DAB+/UKW Sender in den Favoritenspeicher ablegen. Bluetooth-Version: 2.1 + EDR.
- Gut zu wissen und kein Defekt: Vor Einbau die Stromsicherung ausschalten und erst nach Einbau des Radios sowie aufgesetztem Display wieder einschalten, da sonst keine Anzeige auf dem Display erfolgt
- Funktionen: Das Digital-Radio, mit Sleep- und Wecktimer, verfügt neben dem Empfang von analogen und digitalen Radiostationen zusätzlich über die Möglichkeit kabellos Musik via Bluetooth zu streamen
- Lieferumfang: 1 x TechniSat DIGITRADIO UP 1, DAB+ Unterputz-Radio mit 2 W Mono Lautsprecher, Bedienungsanleitung, Produktmaße (BxHxT): 15,1 x 8 x 4,5 cm

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Unterputzradio: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG	LAUTSPRECHER	BEDIENUNG/KOMFORT
DAB+: 174 - 240 MHz	Systemleistung: 2 W (RMS)	Wecktimer: Ja
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz	Mono-Lautsprecher: Ja	Sleeptimer: Ja
Antenne: Intern	Equalizer: Ja	Snooze-Funktion: Ja
		Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
		Programmspeicher Favoriten UKW: 10
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	DISPLAY	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth-Version: 2.1 + EDR	Typ: LCD	Bluetooth: Ja
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja	Größe: 1,7 Zoll	
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Dimmbar: Ja	
STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W	DIGITRADIO UP 1, Bedienungsanleitung
Frequenz: 50 Hz	Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1 W	
	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W max.	

Testurteile
DIGITRADIO UP 1