



TECHNISTAR S6 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588047150	0000/4715	1,24 kg	600 g	22 x 4,5 x 17,7 cm	31 x 8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Tuner (DVB-S/S2)
- Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket
- Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO
- DVRReady: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium
- Pay-TV-fähig über CI+
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)
- Smart-Home-Client

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Standbild: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+): Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
F-Buchse SAT (in): 1
DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Client: Ja ab Software 2.78.0.2-4128
Seitenspeicher: 1.000
Teletextuntertitel: Ja
Mediaplayer: Ja
Uhr: Ja
Autostandby: Ja
Teletext: Ja
Programmspeicherplätze: 9.999
Sleeptimer: Ja
Auswahl Regionalsender: Ja

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß

EMPFANGSBEREIT

HD+: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

Nagravision: Ja

CI+: Ja (v1.3)

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio: Ja

Internetradio: Ja

Empfang von: HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.
Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SFI: Ja

TECHNIFAMILY: Ja

ISIPRO: Ja

ISI-Mode: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS,
TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG,
DDAC3, AIFF

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Regionalprogramm Auswahl: Ja

Internetradio: Ja

STREAMING

UPnP Client: Ja

UPnP Renderer: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/2A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 4,8 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S6 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung