



# Transita 110

Portables DAB+ Digitalradio mit Tragegriff aus Leder

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783416	weiß	78-3004-01	798 g	442 g	15 x 12 x 8 cm	23,7 x 12,8 x 15,7 cm
4019588783409	anthrazit	78-3004-00	798 g	442 g	15 x 12 x 8 cm	23,7 x 12,8 x 15,7 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung

Ledertragegriff

Netz- und Batteriebetrieb

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

## LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

## ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

## DISPLAY

Typ: OLED

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Italienisch

#### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 4 x AA Batterien

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

#### LIEFERUMFANG

Transita 110, Netzteil, Bedienungsanleitung