



## Transita 400

Hybrid-Designradio zum Empfang von DAB+, UKW und Internetradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783201	schwarz/silber	78-3002-00	3,17 kg	1,89 kg	34,5 x 22 x 13 cm	40,5 x 18 x 27,5 cm
4019588783218	weiß/silber	78-3002-01	3,17 kg	1,89 kg	34,5 x 22 x 13 cm	40,5 x 18 x 27,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Integrierte WLAN-Konnektivität

Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio

Spotify Connect für Nutzer mit Premium Account

3,2" TFT-Farbdisplay

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Komfortable und intuitive Bedienung über zwei große Einstellregler

Steuerung per App

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

### DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

NFC: Ja

App-Steuerung: OKTIV

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

#### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: < 2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W

#### STREAMING

Spotify: Ja

Audiostreaming (UPnP): Ja

#### LIEFERUMFANG

Transita 400, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung

## Testurteile Transita 400



Testnote: gut (89,2%)

SATVISION (11/2018)