



DIGIT S4 freenet TV

freenet TV Sat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047198	Schwarz	0000/4719	1,09 kg	414 g	18 x 13 x 4 cm	27 x 17,3 x 8,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

Zertifiziert für den freenet TV-Empfang über Satellit

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Einfache Inbetriebnahme über AUTOINSTALL

ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste

Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio: Ja

Internetradio: Ja

Empfang von: HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate: MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6,2 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1.000

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Programmspeicherplätze: 4.999

Sleeptimer: Ja

Autostandby: Ja

Auswahl Regionalsender: Ja

Kindersicherung: Ja

Schnellstart: Ja

Teletext: Ja

Fernbedienung: Ja

EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

100Base-T: Ja

IPv4: Ja

TCP/IP: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TECHNIFAMILY: Ja

ISI-Mode: Ja

ISIPRO: Ja

SFI: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12 V / 2 A

LIEFERUMFANG

DIGIT S4 freenet TV, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung