



## DIGIT S4 freenet TV

freenet TV Sat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047198	Schwarz	0000/4719	1,09 kg	414 g	18 x 13 x 4 cm	27 x 17,3 x 8,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Tuner (DVB-S/S2)
- Zertifiziert für den freenet TV-Empfang über Satellit
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Einfache Inbetriebnahme über AUTOINSTALL
- ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste
- Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

### BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	<b>DECODER</b>
HDMI™ (out): 1	Seitenspeicher: 1.000	Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
USB: 1 (USB 2.0)	Teletextuntertitel: Ja	Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Mediaplayer: Ja	
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	Programmspeicherplätze: 4.999	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Sleeptimer: Ja	
F-Buchse SAT (in): 1	Autostandby: Ja	
	Auswahl Regionalsender: Ja	
	Kindersicherung: Ja	
	Schnellstart: Ja	
	Teletext: Ja	
	Fernbedienung: Ja	
<b>DISPLAY</b>		
Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß		
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	<b>EMPFANGSBEREIT</b>	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	freenet TV: Ja	Irdeto: Ja
<b>TUNER</b>	<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>
Tuner-Typ: DigitalSat	DVR - Funktion: Ja	100Base-T: Ja
Sat (DVB-S2): 1	DVR Speichermedium: via USB	IPv4: Ja
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	TimeShift: Ja	TCP/IP: Ja
Satradio: Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	
Internetradio: Ja		
Empfang von: HD-TV, SD-TV		
TECHNIROUTER ready: Ja		
<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>	<b>TUNER - SAT</b>	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz	AUTOINSTALL: Ja
Video-Formate: MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	TECHNIFAMILY: Ja
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	DVB-S: QPSK	ISI-Mode: Ja
Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud	ISIPRO: Ja
	DVB-S2: 8PSK - QPSK	SFI: Ja
	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud	
	FEC: RS, LDPC, BCH	
<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6,2 W	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W		Frequenz: 50 Hz
		Netzteil: extern DC 12 V / 2 A
	<b>LIEFERUMFANG</b>	
	DIGIT S4 freenet TV, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung	