



DIGITRADIO 20 CD

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Uhrenradio mit CD-Player

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588149991	Weiß	0001/4999	2,5 kg	1,77 kg	29,7 x 8 x 22 cm	40 x 11,5 x 28 cm
4019588049994	Anthrazit	0000/4999	2,5 kg	1,77 kg	29,7 x 8 x 22 cm	40 x 11,5 x 28 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Integrierter CD-Player mit MP3-Wiedergabe

Bedienung des Timers über Direktwahltaste

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

OLED-Display (128 x 64)

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder als freistehendes Radio

Favoritenspeicher (6 DAB+/6 UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Lautstärke- und Wahlgler aus Aluminium

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 6 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 3 W

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 6

Programmspeicher Favoriten DAB+: 6

DISPLAY

Typ: OLED

Auflösung (Linien x Zeilen): 128 x 64 Pixel

FUNKTIONEN

CD Player mit MP3: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20 CD, Wurfantenne, Montagezubehör, Netzteil, Bedienungsanleitung
