



HD-S 222

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588481107	schwarz	0000/4811	600 g	516 g	18 x 4,4 x 13 cm	21,4 x 5,2 x 15,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-S2 HDTV-Tuner

7-Tage-EPG-Unterstützung

USB-Mediaplayer für Video, Musik und Bilder

6-Tasten-Bedienung

Kompaktes, kleines Gehäuse

Unterstützt Audio Codierformat AAC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 500 mA

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Mediaplayer: Ja

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

DISPLAY	TUNER	TUNER - SAT
Typ: 7-Segment, 4-stellig, amber	Tuner-Typ: DigitalSat	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
	Sat (DVB-S2): 1	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	DVB-S: QPSK
		Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
		DVB-S2: 8PSK - QPSK
		Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
		FEC: RS, LDPC, BCH
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264	OSD-Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch	Nennspannung: 230 V
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI	Programmspeicher Gesamt: 4.000	Frequenz: 50 Hz
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG		Nennleistung: max. 18 W
Audio-Formate: AAC, MP3, MP2, OGG		Netzteil: intern
LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 18 W	HD-S 222 Sat-Receiver, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung	