



## DIGITRADIO 1 BR Heimat Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und BR Heimat-Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588259973	weiß/blau	0025/4997	514 g	276 g	15,5 x 9 x 3,2 cm	17 x 17 x 5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Hochwertiges OLED-Display

UKW Radio (mit RDS und PLL)

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Direktwahltaste für BR Heimat via DAB+

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

### DIREKTWAHLTASTE

BR Heimat: Ja

#### DISPLAY

Typ: OLED

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

#### STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit (max.): 10 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 BR Heimat Edition, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung