

DIGITRADIO 1 ENERGY Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und ENERGY Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588269972	weiß/rot	0026/4997	514 g	276 g	15,5 x 9 x 3,2 cm	17 x 17 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- Hochwertiges OLED-Display
- Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe
- Direktwahltaste für ENERGY via DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 1 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DIREKTWAHLTASTE

- NRJ: Ja

DISPLAY

Typ: OLED

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit (max.): 10 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 ENERGY Edition, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung