

DIGICORDER HD S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047204	schwarz	0000/4720	2,9 kg	2,66 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 24 W

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface (CI): 2

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

YUV (out): 1

Scart: 2

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

RS-232: 1

LNB-STEUERUNG

DiSEqC: 1

Horizontal: 18 V

Vertikal: 14 V

Bandumschaltung: 22 kHz

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Loopthrough: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

AUDIO
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

BILD
Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Standbild: Ja
Zoom: Ja
SD: Ja
720p: Ja
1080i: Ja
HD: Ja

TUNER
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
Tuner-Typ: Twin-Tuner
TECHNIROUTER ready: Ja
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - SAT
DVB-S: QPSK
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
FEC: Viterbi und Reed-Solomon
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (8PSK), 10…30Mbaud/s (QPSK)
Frequenzbereich: 2 x 950 ... 2.150 MHz

STROMVERSORGUNG
Netzteil: intern
Nennspannung: 180 ... 250 V
Frequenz: 50 Hz

LIEFERUMFANG
DigiCorder HD S2, Netzkabel, SCART-Kabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGICORDER HD S2



Testsieger
video (01/2008)



Testurteil: Sehr gut |
Preiurteil: Sehr gut
HomeVision (05/2008)



Preis/Leistung: Sehr gut |
Note: 1,3
Heimkino (02/2008)



Testsieger | Note: Gut
(1,8)
Siftung Warentest
(10/2008)



Test-Sieger
AudioVideoFoto (02/2008)



Preis/Leistung: Sehr gut |
Note: 1,3
HiFi Test TV-Video
(01/2008)