



HDTV 32

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät ohne Fuß (BxHxT) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 4019588332300 | schwarz/silber metallic | 5332/0306 | 25 kg | 21 kg | 805 x 620 x 115 mm | 80,5 x 65,5 x 20 cm | 101 x 80 x 31 cm |
| 4019588332317 | schwarz/titan metallic | 5332/0316 | 25 kg | 21 kg | 805 x 620 x 115 mm | 80,5 x 65,5 x 20 cm | 101 x 80 x 31 cm |
| 4019588332324 | schwarz/schwarz hochglanz | 5332/0326 | 25 kg | 21 kg | 805 x 620 x 115 mm | 80,5 x 65,5 x 20 cm | 101 x 80 x 31 cm |
| 4019588332119 | schwarz/weiß hochglanz | 5332/0611 | 24,5 kg | 24,5 kg | 805 x 620 x 115 mm | 80,5 x 65,5 x 20 cm | 101 x 80 x 31 cm |
| 4019588332614 | schwarz / andalusische Wenge | 5332/0601 | 24,5 kg | 24,5 kg | 805 x 620 x 115 mm | 80,5 x 65,5 x 20 cm | 101 x 80 x 31 cm |
| 4019588332621 | schwarz/toskana | 5332/0602 | 24,5 kg | 24,5 kg | 805 x 620 x 115 mm | 80,5 x 65,5 x 20 cm | 101 x 80 x 31 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 115 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 620 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 805 mm

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Smartcard-Leser: Ja

Subwoofer-Ausgang: Ja

VGA: Ja

YUV (in): Ja

Scart: 2

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

IEC (in): Ja

RS-232:

LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme: 400 mA

Bandumschaltung: 22 kHz

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

BILD

Größe (cm): 81 cm

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Helligkeit: 500 cd/m²

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° / 178°

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

1080i: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

HD: Ja

Typ: TFT-LCD "Full HD"

720p: Ja

Größe (Zoll): 32

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: 250 GB

AUDIO

Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

DVB-S: QPSK

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S2: 8PSK - QPSK

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Russisch, Türkisch, Schwedisch,
Italienisch, Spanisch, Griechisch, Portugiesisch,
Polnisch, Englisch, Französisch, Ungarisch,
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2): 2

Kabel (DVB-C): 2

Antenne (DVB-T): 2

Analog: 2

Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Ja

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - KABEL

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

FEC: Reed-Solomon

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

Spannungsversorgung: 0,05 V

Demodulation: COFDM

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Übertragungsmodus: 2k/8k

Stromversorgung: 5 A

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

TUNER - ANALOG

Normen Video: PAL, SECAM

Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 43 W

Energiewerte Software-Aktualisierung: 43 W

Energieklasse: D

Energiewerte Standby-Schnellstart: 34 W

Energiewerte LED: 0,09 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 114 W

jährl. Energieverbrauch: 166 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

Netzschalter: Ja

LIEFERUMFANG

HDTV 32, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Testurteile HDTV 32



Stromsparer
AudioVideoFoto (04/2009)



Testergebnis: Gut
AudioVideoFoto
(04/2009)