



## HDTV 32

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588332300	schwarz/silber metallic	5332/0306	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332317	schwarz/titan metallic	5332/0316	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332324	schwarz/schwarz hochglanz	5332/0326	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332119	schwarz/weiß hochglanz	5332/0611	24,5 kg	24,5 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332614	schwarz / andalusische Wenge	5332/0601	24,5 kg	24,5 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332621	schwarz/toskana	5332/0602	24,5 kg	24,5 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse
- Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB**

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

#### **LNB-STEUERUNG**

Stromaufnahme: 400 mA

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung: 22 kHz

#### **ARTIKELINFORMATIONEN**

interne Festplatte: 250 GB

#### **MASSE UND GEWICHT**

Geräte Breite (ohne Fuß): 805 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 620 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 115 mm

#### **BILD**

Größe (cm): 81 cm

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Helligkeit: 500 cd/m<sup>2</sup>

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° / 178°

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

HD: Ja

Typ: TFT-LCD "Full HD"

1080i: Ja

720p: Ja

Größe (Zoll): 32

SD: Ja

#### **AUDIO**

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>
HDMI™ (in): 3	Sleeptimer: Ja	Conax: Ja
Common Interface (CI): 2	Uhr: Ja	CI: Ja
Smartcard-Leser: Ja	Wecktimer: Ja	
Subwoofer-Ausgang: Ja		
VGA: Ja		
YUV (in): Ja		
Scart: 2		
S-Video: Ja		
Video Cinch (in): 1		
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)		
F-Buchse SAT (in): 2		
IEC (in): Ja		
RS-232:		
<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER</b>	<b>TUNER - ANALOG</b>
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner  Sat (DVB-S2): 2  Kabel (DVB-C): 2  Antenne (DVB-T): 2  Analog: 2  TECHNIROUTER ready: Ja  Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)  Eingangsimpedanz: 75 Ω	Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz  Normen Video: PAL, SECAM
<b>TUNER - SAT</b>	<b>TUNER - KABEL</b>	<b>WANDHALTERUNG</b>
FEC: Viterbi und Reed-Solomon  Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz  DVB-S: QPSK  DVB-S2: 8PSK - QPSK  Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud  Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud	Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud  Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM  FEC: Reed-Solomon	Lochabstände: VESA 400 x 200

**TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE**

AUTOINSTALL: Ja

**TUNER - ANTENNE**

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Übertragungsmodus: 2k/8k

Demodulation: COFDM

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

Spannungsversorgung: 0,05 V

Stromversorgung: 5 A

**UMWELT**

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Niederländisch, Englisch, Ungarisch, Tschechisch, Griechisch, Deutsch, Schwedisch, Italienisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Energiewerte SFI+ Aktualisierung:

43 W

Energieklasse: D

Energiewerte Software-Aktualisierung: 43 W

Energiewerte Standby-Schnellstart: 34 W

Energiewerte LED: 0,09 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 114 W

jährl. Energieverbrauch: 166 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

Netzschalter: Ja

**LIEFERUMFANG**

HDTV 32, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

**Testurteile HDTV 32**

Stromsparer  
AudioVideoFoto (04/2009)



Testergebnis: Gut  
AudioVideoFoto  
(04/2009)