



TECHNISTAR S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

VPE Karton	Farbe	VPE Palette	EAN	Art.-Nr.
10	Silber	188	4019588167414	0016/4741
10	Schwarz	188	4019588647411	0006/4741
	Schwarz		4019588047419	0000/4741

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Tuner (DVB-S/S2)
- Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket
- Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO
- DVRReady: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte
- Pay-TV-fähig über CI+ (kompatibel z. B. zu Sky)
- Betreibbar über 12V Stromnetz
- Timeshift: Zeitversetztes Fernsehen in Verbindung mit USB-Festplatte
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT	EMPFANGSBEREIT
HDMI™ (out): 1	Wecktimer: Ja	HD+: Ja
USB: 1 (USB 2.0)	Für Camping geeignet: Ja	
Common Interface Plus (CI+): Ja	Sleeptimer: Ja	
Smartcard-Leser: Ja		
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja		
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)		
Scart: 1		
Video Cinch (out): 1		
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja		
F-Buchse SAT (in): 1		
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TUNER	TUNER - SAT
Conax: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Nagravision: Ja	Sat (DVB-S2): 1	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
CI+: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494	DVB-S: QPSK
	Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
	TECHNIROUTER ready: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
		Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
		FEC: RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
AUTOINSTALL: Ja	MPEG-2: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
	Video-Formate: TS4, TS, VOB	Programmspeicher Gesamt: 5.000
	JPEG: Ja	Regionalprogramm Auswahl: Ja
	Audio-Formate: MP2, MP3	
STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung: 230 V	Energiewerte Standby-Schnellstart: 5,11 W	TECHNISTAR S1+, Fernbedienung (inkl. Batterien), HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
Frequenz: 50 Hz	Energiewerte LED: 0,42 W	
Netzteil: extern DC 12V/2A	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 8 W	

Testurteile TECHNISTAR S1+