



Mehrbereichsverstärker MBV 4

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)
4019588131293	beige	0001/3129	520 g

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF
 Top-Ausstattung: Verstärkung einstellbar
 Top-Ausstattung: F-Anschlüsse
 Top-Ausstattung: -20 dB Messausgang
 Top-Ausstattung: Ausgangspegel bis 105 dBµV
 Top-Ausstattung: Eingbautes Netzteil

EMPFANGSBEREICH

UKW: 87,5 ... 108 MHz
 VHF I E2-E4: 47 ... 68 MHz
 VHF III E5-E12: 174 ... 230 MHz
 UHF E21-E69: 470 ... 862 MHz

TECHNISCHE DATEN

Rauschmaß: ≤ 8 dB
 Pegeldämpfung: 0 ... 13 dB (einstellbar)
 Impedanz: 75 Ω
 Ausgangspegel: 105 dBµV
 Stromaufnahme: 20 mA
 Spannungsversorgung: 230 VAC / 50 Hz (eingebautes Netzteil)

VERSTÄRKUNG

UKW: 26 dB
 VHF I: 26 dB
 VHF III: 26 dB
 UHF: 28 dB

LIEFERUMFANG

Mehrbereichsverstärker MBV 4