



## HDTV 32 E

32 Zoll Full-HD DigitalFernseher mit HDTV Multituner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588432062	schwarz/silber metallic	5432/0306	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588432161	schwarz/titan metallic	5432/0316	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588432260	schwarz/schwarz hochglanz	5432/0326	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

## LNB-STEUERUNG

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung: 22 kHz

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel

Router

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Stromaufnahme: 400 mA

## MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß): 805 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 622 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 115 mm

## BILD

Größe (cm): 81 cm

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Helligkeit: 500 cd/m<sup>2</sup>

Bild im Bild (PIP): Ja externe Quelle

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° / 178°

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

Größe (Zoll): 32

1080i: Ja

HD: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

Typ: TFT-LCD "Full HD"

720p: Ja

## AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Smartcard-Leser: Ja

Subwoofer-Ausgang: Ja

VGA: Ja

YUV (in): Ja

Scart: 2

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

RS-232:

## BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

## HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:  
Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: Single-HDTV-Multituner
Sat (DVB-S2): 1
Kabel (DVB-C): 1
Antenne (DVB-T): 1
Analog: 1
Eingangsimpedanz: 75 Ω
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Ja

## TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz
Normen Video: PAL, SECAM

## TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
FEC: Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
DVB-S: QPSK

## TUNER - KABEL

FEC: Reed-Solomon
Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

## WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200
------------------------------

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja
-----------------

## TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
Bitrate: 4 ... 32 MBit/s
Übertragungsmodus: 2k/8k
Stromversorgung: 5 A
Demodulation: COFDM
Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz
Spannungsversorgung: 0,05 V

## UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja
--

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Griechisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Tschechisch, Russisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch
Programmspeicher Gesamt: 5.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja

## STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern
Frequenz: 50 Hz
Nennspannung: 230 V

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 43 W
Energieklasse: D
Energiewerte Software-Aktualisierung: 43 W
Energiewerte Standby-Schnellstart: 29 W
Energiewerte LED: 0,09 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 109 W
jährl. Energieverbrauch: 159 kWh/annum
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:
Netzschalter: Ja

## LIEFERUMFANG

HDTV 32 E, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen
---