HDTV 32 E

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit HDTV Multituner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588432062	schwarz/silber metallic	5432/0306	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588432161	schwarz/titan metallic	5432/0316	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588432260	schwarz/schwarz hochglanz	5432/0326	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V
- Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V
- Stromaufnahme: 400 mA

MASSE UND GEWICHT

- Geräte Höhe (ohne Fuß): 622 mm
- Geräte Breite (ohne Fuß): 805 mm
- Geräte Tiefe (ohne Fuß): 115 mm

BILD

- Größe (cm): 81 cm
- Format: 16:9
- Kontrastverhältnis: 3.000:1
- Bild im Bild (PIP): Ja externe Quelle
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Reaktionszeit: 8 ms
- Blickwinkel: 178° / 178°
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- Größe (Zoll): 32
- 720p: Ja
- HD: Ja
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
- 1080i: Ja
- SD: Ja
- Typ: TFT-LCD "Full HD"

AUDIO

- Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 3
- Common Interface (CI): 2
- Smartcard-Leser: Ja
- Subwoofer-Ausgang: Ja
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja
- Scart: 2
- S-Video: Ja
- Video Cinch (in): 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
- F-Buchse SAT (in): 1
- IEC (in): Ja
- RS-232:

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI: Ja

HOTELMODE

- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
- Energiekarten-Funktion: Ja
- USB-Cloning-Funktion: Ja
- Multimediaanschlüsse: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Radiomodus: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Multicode-Fernbedienung: Ja
- Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER

- Tuner-Typ: Single-HDTV-Multituner
- Sat (DVB-S2): 1
- Kabel (DVB-C): 1
- Antenne (DVB-T): 1
- Analog: 1
- Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- TECHNIROUTER ready: Ja
- Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - ANALOG

- Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz
- Normen Video: PAL, SECAM

TUNER - SAT

- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud
- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
- DVB-S: QPSK
- FEC: Viterbi und Reed-Solomon

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Reed-Solomon

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Spannungsversorgung: 0,05 V

Demodulation: COFDM

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

Stromversorgung: 5 A

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Übertragungsmodus: 2k/8k

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Italienisch, Ungarisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Niederländisch, Griechisch, Türkisch, Russisch, Tschechisch, Französisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 43 W

Energieklasse: D

Energiewerte Software-Aktualisierung: 43 W

Energiewerte Standby-Schnellstart: 29 W

Energiewerte LED: 0,09 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 109 W

jährl. Energieverbrauch: 159 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

Netzschalter: Ja

LIEFERUMFANG

HDTV 32 E, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen