



# DIGICORDER HD S2 Plus

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner und digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte)

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
160 GB	4019588117204	silber	0101/4720	2,9 kg	2,6 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm
160 GB	4019588107205	schwarz	0100/4720	2,9 kg	2,6 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm
320 GB	4019588137219	silber	1321/4720	2,9 kg	2,66 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm
320 GB	4019588137202	schwarz	1320/4720	2,9 kg	2,6 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm
500 GB	4019588151208	silber	0151/4720	2,9 kg	2,6 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm
500 GB	4019588157200	schwarz	0150/4720	2,9 kg	2,6 kg	37 x 6,5 x 22 cm	44,5 x 12 x 28 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner

Integrierte Festplatte (160 GB, 320 GB oder 500 GB)

2 CI-Schnittstellen

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

PIP-Modus (Bild-im-Bild)

## LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

DiSEqC: 1

## BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

720p: Ja

HD: Ja

1080i: Ja

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface (CI): 2

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

YUV (out): 1

Scart: 2 (RGB & S-Video)

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

RS-232: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer: Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

### TUNER

Tuner-Typ: Twin-Tuner

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494

TECHNIROUTER ready: Ja

Eingangsimpedanz: 75 Ω

Empfang von: HDTV (MPEG-4+2) SD (MPEG-2)

### TUNER - SAT

Frequenzbereich: 2 x 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (8PSK),  
10...30Mbaud/s (QPSK)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom.  
Anpassung)

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

### SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Loopthrough: Ja

### STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 180 ... 250 V

Netzteil: intern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 24 W

### LIEFERUMFANG

DigiCorder HD S2 Plus, Netzkabel, HDMI-Kabel,  
Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien,  
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteile DIGICORDER HD S2 Plus



Wertung: Sehr gut |  
Punkte gesamt: 91,45  
von 100  
sat+kabel (7+8/2009)

Testsieger (90,4 von 100)  
CHIP (09/2009)

