



HDTV 32 Plus

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588332508	silber eloxiert	5332/0500	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332560	schwarz eloxiert	5332/0516	27 kg	27 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332553	platin eloxiert	5332/0505	27 kg	27 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Standbild/Zoom/PIP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Stromaufnahme: 400 mA

Bandumschaltung: 22 kHz

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: 250 GB

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß): 805 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 115 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 620 mm

BILD

Größe (cm): 81 cm

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Helligkeit: 500 cd/m²

Bild im Bild (PIP): Ja

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° / 178°

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

Größe (Zoll): 32

HD: Ja

Typ: TFT-LCD "Full HD"

720p: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

1080i: Ja

AUDIO

Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Smartcard-Leser: Ja

Subwoofer-Ausgang: Ja

VGA: Ja

YUV (in): Ja

Scart: 2

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

IEC (in): Ja

RS-232:

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer: Ja

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Tschechisch, Deutsch,
Niederländisch, Griechisch, Türkisch, Ungarisch,
Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch,
Französisch, Polnisch, Russisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2): 2

Kabel (DVB-C): 2

Antenne (DVB-T): 2

Analog: 2

Eingangsimpedanz: 75 Ω

Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

FEC: Reed-Solomon

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Spannungsversorgung: 0,05 V

Übertragungsmodus: 2k/8k

Demodulation: COFDM

Stromversorgung: 5 A

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

TUNER - ANALOG

Normen Video: PAL, SECAM

Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 43 W

Energiewerte Software-Aktualisierung: 43 W

Energieklasse: D

Energiewerte Standby-Schnellstart: 34 W

Energiewerte LED: 0,09 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 114 W

jährl. Energieverbrauch: 166 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

Netzschalter: Ja

LIEFERUMFANG

HDTV 32 Plus, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen
