



DiGYBOXX T4

DVB-T Receiver zum Empfang von unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen in SDTV- und HDTV-Qualität

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588043824	schwarz	0000/4382	1 kg	400 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	39,7 x 6 x 20 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

HDMI-Anschluss

12 Volt Betrieb möglich

1080i Upscaling

TechniMatic und AutoInstall

BILD

720p: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Scart: 2

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DVB-T

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Übertragungsmodus: 2k/8k

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Russisch, Spanisch, Französisch, Serbisch, Finnisch, Dänisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Ungarisch, Englisch, Norwegisch, Polnisch

Programmspeicher Gesamt: 1.000

Loophrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

DiGYBOXX T4, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzteil, Bedienungsanleitung auf CD, Garantiekarte