



# DIGICORDER HD K2

HDTV-Kabelreceiver mit Twin-Tuner und digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte)

| interne Festplatte | EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)    |
|--------------------|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 160 GB             | 4019588147652 | silber  | 0001/4765 | 3,6 kg           | 2,7 kg          | 37 x 6,5 x 22 cm | 44,5 x 12 x 28 cm |
| 500 GB             | 4019588517653 | silber  | 0051/4765 | 3,6 kg           | 2,7 kg          | 37 x 6,5 x 22 cm | 44,5 x 12 x 28 cm |
| 500 GB             | 4019588507654 | schwarz | 0050/4765 | 3,6 kg           | 2,7 kg          | 37 x 6,5 x 22 cm | 44,5 x 12 x 28 cm |
|                    | 4019588347656 | schwarz | 0003/4765 |                  |                 |                  |                   |
|                    | 4019588247659 | silber  | 0002/4765 |                  |                 |                  |                   |

## TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner

Integrierte Festplatte (160 GB oder 320 GB)

2 CI-Schnittstellen für zusätzliche  
Entschlüsselungssysteme

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

PIP-Modus (Bild-im-Bild)

## BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

SD: Ja

576p: Ja

720p: Ja

HD: Ja

1080i: Ja

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface (CI): 2

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

YUV (out): 1

Scart: 2

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

RS-232: 1

## EMPFANGSBEREIT

M7: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

## TUNER

Kabel (DVB-C): 2

Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2)

## TUNER - KABEL

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO Kabel: Ja

AUTOINSTALL: Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Niederländisch, Griechisch, Schwedisch, Portugiesisch, Ungarisch, Russisch, Französisch, Englisch, Polnisch, Türkisch, Tschechisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Loophrough: Ja

### STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennspannung: 180 ... 250 V

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,8 W

### LIEFERUMFANG

DigiCorder HD K2, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteile DIGICORDER HD K2



Test-Sieger  
AudioVideoFoto (03/2009)



Note: Sehr gut | Punkte:  
95,0 %  
SatVision (08/2008)



KaufTIPP  
InfoSat (07/2008)