



GIGASYSTEM 17/8 G

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 16 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu mehrere 100 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032712	blau/gelb	0000/3271	1,1 kg	800 g	17,5 x 27,7 x 5,5 cm	18,25 x 29,25 x 5,75 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden

Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Für 4 Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 16

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 1 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

GIGASYSTEM 17/8 G, Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung