



DIGITRADIO 52

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Wireless-Charging-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Anthrazit	4019588039148	0000/3914	920 g	608 g	16 x 7 x 13 cm	23 x 8,2 x 14,5 cm
Weiß	4019588139145	0001/3914	920 g	608 g	16 x 7 x 13 cm	23 x 8,2 x 14,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

Wireless Charging zum Aufladen von Smartphones

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1 W

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 4,7 Zoll

Dimmbar: Ja (automisch mit Lichtsensor)

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

Wireless charging: Ja (kompatibel mit dem Qi-Ladestandard)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5,5 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,75 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 52



Preis-/Leistungssieger: gut
(83,3%)
SATVISION 4/2019



Energiesparsieger
SATVISION 4/2019