


# DIGITRADIO 1 S (B-Ware)

Portables DAB+/UKW-Stereoradio mit integriertem Akku

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz/silber | 4019588039162 | 0000/3916 | 696 g | 392 g | 22,9 x 9,2 x 3,2 cm | 24 x 17,3 x 5 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Integrierter wechselbarer Akku für bis zu 8 Stunden Tonwiedergabe
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- Stereolautsprecher mit passiver Bassmembran
- Hochwertiges OLED-Display
- Frei belegbare Sender-Direktwahltaste

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

## LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 2 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1 W

## ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

- Programmspeicher Favoriten UKW: 20
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

## DISPLAY

- Typ: OLED

| STROMVERSORGUNG |
| --- |
| Akku wechselbar: Ja |
| Akku integriert: Ja |
| Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh |
| Akkulaufzeit (max.): 8 h |
| Nennspannung: 230 V |
| Frequenz: 50 Hz |
| Netzteil: DC 5 V / 1000 mA |
| Netzteilart: Extern |

| LEISTUNG/ENERGIEWERTE |
| --- |
| Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,30 W |
| Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,30 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W max. |

| LIEFERUMFANG |
| --- |
| DIGITRADIO 1 S, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung |