

DIGITRADIO 3

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
nussbaum	4019588439139	0004/3913	4,59 kg	3,57 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm
schwarz/silber	4019588039131	0000/3913	4,59 kg	3,57 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm
eiche	4019588339132	0003/3913	4,59 kg	3,57 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm
weiß	4019588139138	0001/3913	4,59 kg	3,57 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion
- Hochwertiges OLED-Display
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Equalizer
- Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- ELAC-Lautsprecher: Ja
- Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1
USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr: Ja
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Fernbedienung: Ja
Programmspeicher Favoriten UKW: 20
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 5
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY
Typ: OLED

FUNKTIONEN
MP3 Wiedergabe über USB: Ja
USB Ladefunktion: Ja
CD Player mit MP3: Ja (mit Resume-Funktion)
CD Player mit Resume Funktion: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Audio-Formate: MP3, WMA, AAC, WAV

SONSTIGE FEATURES
Deutsch: Ja

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC (12 V / 3.000 mA)
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,4 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,4 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 40 W max.

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 3, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 3



Preis/Leistung: sehr gut
(1,1)
Digital Home 1/20