



DIGIPAL T2 freenet TV Edition

DVB-T2 HD-Receiver mit 12 Monaten freenet TV ohne weitere Zusatzkosten

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588124936	anthrazit	0012/4930

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264)

ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung

Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

Internetradiofunktion

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB: 1 (USB 2.0)

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

IEC (in): Ja

DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Mediaplayer: Ja

Sleeptimer: Ja

Für Camping geeignet: Ja

Wecktimer: Ja

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner

Antenne (DVB-T2): DVB-T2/HEVC (H.265)

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: HDTV (H.265, H.264), SD (MPEG-2)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

Bild-Formate: BMP, JPEG, PNG, TIFF

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4,7 W

EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

SFI: Ja

ISI-Mode: Ja

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Schwedisch

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Übertragungsmodus: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: max. 0,03 A

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 12 V / 1,5 A

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

LIEFERUMFANG

DIGIPAL T2 HD, Fernbedienung TECHNICONTROL inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung