



## TECHNIMAX SR1

Intelligenter Saugroboter mit Lasernavigation für den privaten Gebrauch

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588070301	0000/7030	6,5 kg	3,5 kg	34,6 x 9 x 34,6 cm	51 x 14,8 x 40,6 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Erstellung von virtuellen Räumen, Reinigungszonen und No-Go Areas
- Langlebiger, bürstenloser Motor mit starker Reinigungsleistung
- Permanente Visuelle Karte dank Lasersensor
- Gründliche Ecken- und Kantenreinigung, flache Bauweise von nur 9 cm Höhe
- Zeitplan für automatisches Reinigen
- Android & iOS App mit Fernzugriff
- Besonders allergikerfreundlich dank HEPA-13-Filter
- Amazon Alexa Sprachsteuerung
- Einfache Einrichtung und Bedienung mit automatischer Raumerfassung
- Intelligente und exakte Lasernavigation

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 10 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 40 - 60 %

## NAVIGATION

Karte: permanente visuelle Karte

Reinigungszonen: Ja

No-Go Areas: Ja

Anlegen von Räumen: Ja

Mehrere Etagen: Ja (bis zu 3)

## REINIGUNGSEIGENSCHAFTEN

Reinigungsmodi: Automatisch, Spot, Zeitplan, Raum, Bereich

Reinigungsfläche: Bis zu 200 m<sup>2</sup>

Saugleistung: 36 W

Saugleistung (Druckdifferenz): Bis zu 1.850 Pa

Leistungsstufen: 4

Filtertyp: HEPA 13 (>99,95%)

Staubbehälter: 0,6 l

Füllstandmelder: Ja

befahrbare Teppiche: Bis zu 15 mm

Geräuschpegel: 55 - 63 dB

Bürstenloser Motor: Ja

Breite der Hauptbürste: 160 mm

Drehzahl der Hauptbürste: 6.800 r/min

Anzahl Seitenbürsten: 2

Durchmesser der Seitenbürste: 160 mm

Drehzahl der Seitenbürste: 5.650 r/min

Reinigungsbreite gesamt: 360 mm

## ALLGEMEINE MERKMALE

Verschlüsselung: 64/128 bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

## BEDIENUNG/KOMFORT

Navigationsart: Smart Laser Navigation

Technologie

Appsteuerung: Ja

Fernzugriff: Ja

Terminsteuerung: Ja

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa: Ja

LED-Anzeige: Netzwerk, Akkustatus, Füllstand  
Staubbehälter, Störung

## BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC: Ja

Smartphone: Ja

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

## WLAN

WLAN: 2,4 GHz (802.11 b/g/n)

## SENSORIK

Lasersensor: Ja

Kollisionssensor: Ja

Absturzsensor: 4

Follow Wall: Ja

Bewegungsart: intelligent

Sensor-Typ: LIDAR (Laser-IR-Camera System, Laser Class 1), Soft-Touch Bumper

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch

Status LED: Ja

**STROMVERSORGUNG**

Akkulaufzeit: Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe

Akkuaufladezeit: Bis zu 240 min

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh

Nennspannung: 14,4 - 16,8 V

Netzteilart: extern

Nennleistung: 36 W

Netzteil: DC 18 V / 1 A

Netzteil Nennspannung: 100 - 240 V

Netzteil Frequenz: 50 / 60 Hz

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Automatisches Laden: Ja

Netzschalter: Ja

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

Leistungsaufnahme

Standbybetrieb mit aktiver

Netzwerkverbindung: 2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 36 W

**LIEFERUMFANG**

TECHNIMAX SR1, Kurzanleitung, Netzteil, Ladestation, Hauptbürste, 2 x Seitenbürste, Staubbehälter, HEPA-13-Filter, Reinigungstool