



DIGITRADIO 1 hr2 Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und hr2-Direktwahltaste

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß/orange	4019588289970	0028/4997	514 g	276 g	15,5 x 9 x 3,2 cm	17 x 17 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Qualität Made in Germany: Die Entwicklung und Produktion des kompakten Digitalradios erfolgen in Deutschland nach hohen Qualitätsstandards von TechniSat
- Hochwertiges OLED Display: Das erstklassige OLED-Display überzeugt mit seiner hohen Helligkeit und Kontrast und kann somit von allen Richtungen gut abgelesen werden
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Mit Netzteil stationär z.B. als Küchenradio oder im Hobbyraum nutzbar - Dank Batteriebetrieb haben Sie das kleine Radio aber auch unterwegs immer dabei
- Kraftvoller Klang: Eine zusätzliche passive Bassmembran und der speziell auf das Gehäusesystem abgestimmte Frequenzgang sorgen für klare Höhen, feine Mitten und kräftige Tiefen mit 1 W (RMS)
- Direktwahltaste für hr2 via DAB+

SONSTIGES

abmasse_stationär: Ja
abmasse_portabel: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio: Ja
Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DIREKTWAHLTASTE

hr2: Ja

DISPLAY

Typ: OLED

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme

Standbybetrieb: 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 hr2 Edition, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung