



DIGITENNE TT2

Ausrichtbare 36 dB Vollband-Verstärkerantenne mit LTE4-Filter für den Empfang von DVB-T/-T2, DAB+ und UKW-Signalen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588432000	0004/3200	882 g	636 g	29,5 x 33,2 x 11,3 cm	28,5 x 35 x 12,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Ausrichtbare 36 db Vollband-Verstärkerantenne mit LTE4-Filter für den Empfang von Fernsehen via DVB-T/DVB-T2, DAB+ Digitalradio und UKW Signalen
- Die aktive Dipol-Zimmerantenne DIGITENNE TT2, mit Netzteil und regelbarer Verstärkerleistung, empfängt digitale TV-Programme über DVB-T auch bei schwächerem Empfang am Standort
- Die Antenne empfängt DAB+ Radio in bester Digitalqualität. und ist auch für UKW-Empfang geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über das integrierte Netzteil
- Über einen zusätzlichen eingebauten LTE4-Filter werden Störungen durch Mobilfunksignale vermieden, die DIGITENNE bietet bestmögliche Empfangsqualität und Signalverstärkung

EMPFANGSBEREICH

UKW: 87,5 ... 108 MHz

VHF: 108 ... 230 MHz

UHF: 470 ... 790 MHz

TECHNISCHE DATEN

Rauschmaß: < 5 dB

Schutzart: IP20

Anschluss-Typ: IEC

Impedanz: 75 Ω

VERSTÄRKUNG

UKW: 30 dB (regelbar)

VHF: 30 dB (regelbar)

UHF: 36 dB (regelbar)

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

Nennleistung: 3,5 W

LIEFERUMFANG

DIGITENNE TT2, Bedienungsanleitung