



DIGITRADIO 4

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588139367	0001/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm
schwarz/silber	4019588039360	0000/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13,5 x 16,5 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Qualität hergestellt in Deutschland: Entwicklung und Produktion des empfangsstarken Digitalradio erfolgen in Deutschland nach hohen Qualitätsstandards von TechniSat - Made in Germany
- Hervorragender Stereosound: Powered by Elac mit zwei 10W Lautsprechern und Equalizer Funktion - Hochwertiges Holzgehäuse mit Aluminium-Front und intuitive Bedienung am Gerät
- Hochwertiges und gut lesbares OLED Display, Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) 20 Speicherplätze für Ihre Lieblingssender, Drehregler und Tasten für kinderleichte Bedienung
- Volle Flexibilität: Musik per Bluetooth-Audiostreaming von z.B. Smartphone oder Tablet streamen, Radiowecker, Sleeptimer, Snooze Funktion, Favoritenspeicher, AUX-in und Kopfhörer-Anschluss

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja
abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)
Stereo-Lautsprecher: Ja
Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
Equalizer: Ja
ELAC-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
Kopfhöreranschluß (3,5mm Klinke): 1
Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 12V / 3A
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,35 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 30 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 4, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 4

Testsieger
Alles Beste 03/20

SATVISION "Sehr gut"
93,8%