

DIGITRADIO 4 (B-Ware)

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588139367	0001/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- Hochwertiges OLED-Display
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Equalizer

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- Equalizer: Ja
- ELAC-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY
Typ: OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 12V / 3A
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,35 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 30 W

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 4, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 4 (B-Ware)



Testsieger
Alles Beste 03/20



SATVISION "Sehr gut"
93,8%