



DIGITRADIO 4 C

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz/Silber	4019588039377	0000/3937	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13,5 x 16,5 cm	48 x 19 x 21,5 cm
Weiß	4019588139374	0001/3937	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Qualität hergestellt in Deutschland: Entwicklung und Produktion des empfangsstarken Digitalradio erfolgen in Deutschland nach hohen Qualitätsstandards von TechniSat - Made in Germany
- Hervorragender Stereosound: Powered by Elac mit zwei 10W Lautsprechern und Equalizer Funktion - Hochwertiges Holzgehäuse mit Aluminium-Front und intuitive Bedienung am Gerät
- Hochwertiges und gut lesbares 2,8 Zoll Farb-Display, Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) 20 Speicherplätze für Ihre Lieblingssender, Drehregler und Tasten für kinderleichte Bedienung. Bluetooth-Version: 4.1
- Volle Flexibilität: Musik per Bluetooth-Audiostreaming von z.B. Smartphone oder Tablet streamen, Radiowecker, Sleeptimer, Snooze Funktion, Favoritenspeicher, AUX-in und Kopfhörer-Anschluss

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

DAB+ Cable: 252 - 261 MHz

LAUTSPRECHER	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT
Systemleistung: 20 W (RMS)	Audio-Eingang analog/AUX in: Ja	Uhr: Ja
Stereo-Lautsprecher: Ja	Kopfhöreranschluß (3,5 mm Klinke): 1	Wecktimer: Ja
Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W	Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1	Sleeptimer: Ja
Equalizer: Ja		Snooze-Funktion: Ja
ELAC-Lautsprecher: Ja		Fernbedienung: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE	DISPLAY	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth-Version: 5	Typ: TFT-Farbdisplay	Bluetooth: Ja
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja	Größe: 2,8 Zoll	
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel	
	Dimmbar: Ja	
	Slide-Show / catSLS: Ja	

STREAMING	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Bluetooth Audiostreaming: Ja	Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme	DIGITRADIO 4 C, Teleskopantenne,
	Frequenz: 50 Hz	Standbybetrieb: 0,35 W	F-Stecker-Werkzeug (für die
	Netzteil: DC 12V / 3.000mA	Leistungsaufnahme	abnehmbare Antenne),
	Netzteilart: Extern	Standbybetrieb mit aktiver	Fernbedienung, Netzteil,
		Netzwerkverbindung: 0,35 W	Bedienungsanleitung
		Leistungsaufnahme im Ein-	
		Zustand: 30 W max.	