

DIGITRADIO 10

DAB+/UKW-Empfangsteil/Radioadapter mit OLED-Display und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039445	schwarz/silber	0000/3944	598 g	142 g	12 x 9 x 6 cm	17,5 x 17,25 x 7,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio mit RDS
- Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Hochwertiges OLED-Display
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Fernbedienung

STREAMING

- Bluetooth Audiostreaming: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,47 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,2 W

ANSCHLÜSSE

- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: OLED

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

DAB+ Cable: 252 - 261 MHz

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung