



DIGITRADIO 10

DAB+/UKW-Empfangsteil/Radioadapter mit OLED-Display und Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588039445	0000/3944	598 g	142 g	12 x 9 x 6 cm	17,5 x 17,25 x 7,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfangsteil zur Aufrüstung bestehender Stereoanlagen, AV-Receiver oder aktiven Lautsprechern. Der Digitalradio Adapter dient ausschließlich als Empfänger und besitzt keine eigenen Lautsprecher
- Die Displayhelligkeit kann sowohl für den Betrieb als auch für Standby eingestellt werden, Uhrzeit, Datum, Sender- und Titelnamen werden auf dem großen, gut ablesbaren OLED-Display angezeigt.
- Adapter zum Empfang von DAB+ Radio, UKW und der Musikwiedergabe über eine Bluetooth-Verbindung. Das Digitalradio kann ganz einfach über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden.
- Der Adapter ist nur in Verbindung mit einer HiFi-Anlage, AV-Receiver oder aktiven Lautsprechern nutzbar – Das DIGITRADIO 10 wurde in Deutschland entwickelt und gefertigt, Qualität Made in Germany

SONSTIGES

abmasse_portabel: Nein

abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

Radioadapter: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

DAB+ Cable: 252 - 261 MHz

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: OLED

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,47 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,2 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungsleitung, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung