



DIGITRADIO 10

DAB+/UKW-Empfangsteil/Radioadapter mit OLED-Display und Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/silber	4019588039445	0000/3944	598 g	142 g	12 x 9 x 6 cm	17,5 x 17,25 x 7,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Hochwertiges OLED-Display

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

DAB+ Cable: 252 - 261 MHz

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: OLED

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,47 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,2 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10, DAB/UKW-Wurfantenne,
Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung,
Bedienungsanleitung